

SOLDADORA DE ARCO BOOST 185, 110/220 v



Características:

Sorprendente soldadora de arco de 180 amp reales, quema electrodos revestidos, 6013, 7018 y acero inoxidable y otros con electrodos de 3/32" (máximo 1/8") de diámetro. Con un ciclo de trabajo del 50%, la hace ideal para trabajo ligero a mediano. Su panel de control digital LCD y su perilla Uni-Command, le permite configurar con precisión y facilidad sus variadas tecnologías como son:

- MMA / TIG
- Amperaje
- Hot Start (Encendido Rápido)
- Arc Force (Fuerza de Arco)
- VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)
- Indicación: voltaje de alimentación y diámetro de electrodo

Especificaciones:

- Tecnología de inversores IGBT de alta frecuencia
- Procesos: MMA (Electrodo Revestido) y TIG (Lift Arc), con antorcha opcional
- Voltaje de entrada: 110/220vac, 1 fase, +/- 10%
- Voltaje en vacío: 70v (sin VRD activado)
- Potencia de entrada máx.: 4.5 kW
- Corriente de salida: 20 – 130 amp (110v), 20 – 180 (220v) amp, TIG: 15-180 (220v)
- Ciclo de trabajo: 50% a 180amp, 40°C
- Peso: 2.2 kg.
- Dimensiones: 22x9x16 cm
- Amigable con generadores de >5 kW, 220v